

POMPES À HUILE À BATTERIE



Description:

LubeCaddy

Simple, intelligente et innovante : la nouvelle pompe à batterie est une pompe à huile portable, rechargeable, alimentée par batterie Li-Ion de 18 V. Elle est conçue pour améliorer toutes les tâches de lubrification et réduire la fatigue inhérente à l'utilisation de pompes manuelles.

La Powerhead (moteur et batterie), facilement transportable, est séparée et détachable de l'unité de pompage et tube d'aspiration. Une tête motrice peut entraîner plusieurs pompes, ce qui permet d'utiliser de nombreux types d'huile différents. Seuls la pompe, le tuyau de refoulement, le pistolet à huile et le tube d'aspiration sont dédiés à un type d'huile.

Différentes pompes disponibles pour différents types d'huile et différentes tailles de bidons ou de fûts : huiles hydrauliques, engrenages, moteurs, etc.

Convient aux Jerry-Cans de 18-20 l, aux bidons OilSafe® de 10 L, aux fûts en acier de 20-22 litres, aux fûts en acier de 60 litres, aux LubeCaddy™ et bien d'autres encore . Pour les liquides de type huile, une pompe standard (< ISO 150) et une à haute viscosité (< ISO460) est disponible.



Informations techniques

- **Tension de la batterie :** 18.0 V, Li-Ion
- **Chargeur :** 220 Vac , Temps de charge d'environ 1 h.
- **Débit :** 2- 3,5 l/min, *selon la viscosité et la température de l'huile
- **Plage de viscosité :** ISO10 à ISO460 , utilisation à des températures standard
- **Capacité de la batterie :** 60 – 105 l / charge - 2.0 Ah
- **Utilisation °c :** 0 °C - 40 °C (pour les huiles recommandées 10 °C)
- **Humidité relative :** 50% - 90%
- **Longueur de la pompe :** convient pour les bidons OilSafe de 10 litres, les jerrycans, les fûts en acier de 20 à 60 litres, réglable.
- **Tuyau de refoulement :** 1,5 m. en PVC renforcé avec pistolet à huile à fermeture automatique
- **Type de pompe :** Auto-amorçante, à palettes, entièrement réparable
- **Connections :**
 - Raccord fileté OilSafe pour 10 l Couvercle utilitaire Bidon OilSafe
 - 2 " BSPM pour fût en acier avec filetage 2" G, 20-22-60 l fûts
 - Adaptateur F 38 mm pour bec extensible
 - Divers adaptateurs pour jerrycans, fûts, etc. 18-20 l
- **N° de pompes/moteur :** Multiples même illimités - entièrement échangeables
- **Composants en contact avec le fluide :**

Caoutchouc nitrile, Acier, Acier inoxydable, Nylon,
Laiton, Polypropylène, Acier zingué

Références commande

DESCRIPTION

BOP pump starter kit High viscosity oil, 20 L drums
 BOP pump starter kit standard viscosity oil, 20 L drums
 BOP pump starter kit Universal all-fluids 20 L drums
 BOP pump starter kit Universal all-fluids, 20 L drums, UK version
 BOP pump starter kit High viscosity oil, 60 L drums, 2" BSPM
 BOP pump starter kit standard viscosity oil, 60 L drums, 2" BSPM
 BOP pump starter kit Universal all-fluids, 60 L drums, 2" BSPM
 BOP pump starter kit Universal all-fluids, 60 L drums, 2" BSPM, UK version
 BOP pump/hose kit high viscosity oils, 20 L drums
 BOP pump/hose kit standard viscosity oils, 20 L drums
 BOP pump/hose kit Universal all-fluids, 20 L drums
 BOP pump/hose kit high viscosity oils, 60 L drums, 2" BSPM
 BOP pump/hose kit standard viscosity oils, 60 L drums, 2" BSPM
 BOP pump/hose kit Universal all-fluids, 60 L drums, 2" BSPM
 BOP pump set adapter kit (various connections)
 BOP pump digital volume meter, max 10 L/min
 BOP Battery charger, 220 Vac, CE
 BOP Battery charger, 220 Vac, UK
 BOP Spare Battery 2.0 Ah , 18.0 V, Li-Ion CE
 BOP Pump Powerhead 20 & 60 L version, W/O battery

CODE

MN-BP20SOHE
 MN-BP20SOLE
 MN-BP20SOUUE
 MN-BP20SOUB
 MN-BP60SOHE
 MN-BP60SOLE
 MN-BP60SOUUE
 MN-BP60SOUB
 MN-BP20XOHE
 MN-BP20XOLE
 MN-BP20XOUE
 MN-BP60XOHA
 MN-BP60XOLA
 MN-BP60XOUA
 MN-BP20AK
 MN-IM012EB01
 MN-BPCE
 MN-BPCB
 MN-BPB20AH
 MN-BP20PH

Dimensions d'expédition (boîte)

- **Kit complet, 20 L Drums :** 49.5 cm x 34.2 cm x 11.5 cm : 4.75 kg
- **Kit complet, 60 L Drums :** 73 cm x 34.2 cm x 11.5 cm : 5.28 kg
- **Kit pompe, 20 L Drums :** 46 cm x 17 cm x 10.5 cm : 1.46 kg
- **Kit pompe, 60 L Drums :** 68.6 cm x 17 cm x 11.5 cm : 1.64 kg
- **Moteur d'entraînement :** 18.5 cm x 14.5 cm x 10.7 cm : 1.5 kg



Echangez la tête d'alimentation entre plusieurs pompes

Photos des produits

Chargeur de batterie



MN-BPCE

Moteur d'entraînement



Batterie



MN-BPB20AH

Kit complet de pompe
Huile à haute viscosité



MN-BP20SOHE

Compteur
volume numérique



MN-IM012EB01

Kit pompe



MN-BP20XOLE